

Infrarood thermometer



Specificaties

- **Berrcom Model JBX-178**
- Snel, eenvoudig en accuraat
- 4 in 1:
 - Lichaams temperatuur
 - Oppervlakte temperatuur
 - Hoge temperatuur alarm
 - Onthoudt 32 data: automatische gegevensregistratie voor gemakkelijke observatie
- **Normale gebruiksconditie**
 Omgevingstemperatuur 10°C - 40°C
 Relatieve vochtigheid ≤85%
- **Batterijen:** DC3V (2pcs AA batteries)
- **Afmetingen verpakking:** 155*100*40 mm
- **Temperatuur display resolutie:** 0.1°C
- **Meetbereik:**
 - In lichaamsmodus: 32°C- 43°C
 Drie kleuren LCD display:
 - Groen: ≤ 37.3°C = normale temperatuur
 - Oranje: 37.4°C - 37.9°C = lage koorts
 - Rood: ≥ 38°C = hoge koorts
 Geeft alarm bij gemeten temperatuur boven de 38°C
 - In oppervlaktemodus: 0°C- 60°C
 - In kamermodus: 0°C- 40°C
- **Verbruik:** ≤ 300mW
- **Nauwkeurigheid:** +/-0.3°C
- **Meetafstand:** 3 cm - 5 cm
- **Automatische uitschakeling:** <30 sec.
- **Geheugen:** 32 metingen
- **Meetpositie:** voorhoofd huid



Verpakking kwantiteit

1 st/doos - 50st/masterbox

Productiedatum
SN

2020.05.06
S/N:M23200580736